


BERKER .net Universal Tastdimmer 1fach 3-Draht mit optionalem N Anschluss; UP
Art. Nr. 85421200

- automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips
- Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- lampenschonender Softanlauf
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 – 70 W
- Dimmbare Energiesparlampen: 13 – 80 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 – 400 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 – 400 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Bauform: Up

Universal-Tastdimmer Komfort 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, Einstellung minimale Starthelligkeit für 230 V LED- u. Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasen- o. Phasenabschnitt, selbstlernend, kurzschlussfest u. überlastsicher, Feineinstellung der Lastart, Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) o. Bewegungsmelder Nebenstellen, geeignet für KNX Funk Aufsätze, Schraubklemmen.

Technische Information

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement | Befestigungsart | Krallenbefestigung |
| Bedienungsart | Drucktaster | Werkstoff | sonstige |
| Seriendimmer | Nein | Werkstoffgüte | sonstige |
| Lastart | universal | Kanalzahl | 1 |
| Nebenstelleneingang | Ja | Halogenfrei | Ja |
| Lichtwertspeicher | Nein | Oberfläche | unbehandelt |
| Ausführung | eckiger Tragring | Transparent | Nein |
| Verwendbar mit Taste | Ja | Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | Ja | Anschlussart | Schraubklemme |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein | Gerätebreite | 71 mm |
| Montageart | Unterputz | Gerätehöhe | 71 mm |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein | Gerätetiefe | 33.2 mm |
| Verwendbar mit Funktaste | Ja | Produktgruppe | Einsatz |
| Verwendbar mit IR-Taste | Nein | EAN | 4011334375920 |
| Montageart | Unterputz | | |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|--|
| Zubehör | XXXX-001 | Taste für Schalter/Dimmer 1fach: 85141xx |
| Zubehör | XXXX-002 | Bewegungsmelder: 8534xx |
| Zubehör | XXXX-003 | KNX Funk Taste 1fach quicklink: 85145xx |
| Zubehör | XXXX-004 | KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx |