


WHD LSt 100 JU uP;100V Lautstärkesteller
Art. Nr. 1151 0002 20050

- Passend zu Jung Schalerprogramm: SL 500, LS 990, Edelstahl
- 100V-Lautstärkesteller
- Nennleistung: 100 W
- Pflichtrufrelais Spannung: 24 V
- Pflichtrufrelais Stromaufnahme: 0,012 A
- Einbautiefe: 54 mm
- Bestückung: durchdrehbarer Drehschalter mit 9 Lautstärkestufen und 3 Nullstellungen

100V-Lautstärkesteller geeignet für z.B. Büros, Restaurants, Kaufhäuser, ... Der LST 100 ist mit einem durchdrehbaren Drehschalter und zwei 50W-Sparübertragern bestückt. Optional ist er auch mit Pflichtrufrelais erhältlich. Die Metalltragplatten werden an zwei Standard-Unterputzdosen mit einer Tiefe von 63 mm angeschraubt. Sie sind für die Jalousieschalterabdeckung mit Drehknopf bzw. für die Blindabdeckung des jeweiligen Schalterprogramms vorbereitet. Diese Teile sind im Elektro-Fachgroßhandel erhältlich. Genaue Bestellbezeichnung in Abhängigkeit des Schalterprogramms siehe Tabelle am Ende des Kapitels Audioelektronik.

Technische Information

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige	Type	ohne Pflichtrufrelais
Zubehör	Ja	EAN	4043106010562