


PYREXX Alarmrelais Ap mit integriertem 10 Jahres Akku
Art. Nr. PYR-PXAR

- Alarmrelais mit fest eingebauter Li-Ion-Batterie
- zur Ansteuerung von externen Anwendungen
- wird mit Funk-Rauchmelder PX-1C gekoppelt
- Anschluss für verdrahteten Auslösetaster
- Wechselkontakt für 3 ... 30 V, max. 100 mA
- Eingangskontakt 24 V DC
- integrierter Signalton im Alarmfall
- Bauform: Ap, 54 x 54 x 22 mm (B x H x T)

Die Pyrex Web-App ist eine vielseitige Software, die nicht nur über eine Konfigurations- und Steuerungsfunktion für das PX-IP Gateway verfügt, sondern auch jährliche Prüf- und Wartungsleistungen an Rauchmeldern oder anderen Geräten erfassen kann. Die modern und intuitiv gestaltete Web-Applikation ist sowohl für die private als auch für die gewerbliche Nutzung optimiert und auf allen Endgeräten zu Hause. Der Wartungsmanager berücksichtigt übersichtlich die individuelle Geräteausstattung in Wohnungen und verfügt für Dienstleister über umfangreiche Zusatzfunktionen. Die jährlich durchgeführte Wartung nach DIN 14676 kann mithilfe der Pyrex App in Form von einer PDF-Datei nachgewiesen werden.

Technische Information

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Relaismodul	EAN	4260236271445
Zubehör	Ja		