


WHD BTR 55 MK2 Bluetooth-Receiver anthrazit
Art. Nr. 1240 5505 01200

- Bluetooth Receiver
- max. 2 Lautsprecher anschließbar
- Ein-/Ausschalttaste auf Frontseite
- Statusanzeige der Bluetooth-Verbindung
- Maximallautstärke begrenzbare (z.B. Hotel, Kinderzimmer)
- optional mit Wunsch-Bluetooth-Name (z.B. Hotelzimmernummer)
- Betriebsspannung 110 – 230 V AC
- Bauform: Up, 55 x 55 mm, Aufbauhöhe 15,5 mm

Der BTR 55 MK2 ist ein Bluetooth-Empfänger mit Stereoverstärker und 230V-Netzteil für alle gängigen Schalterprogramme mit 55x55mm-Zentralplatte. In der aktuellen Version des BTR 55 MK2 wurde der Bedienkomfort weiter verbessert. So können Sie das Gerät einfach per Tastendruck einschalten und die Pairingbereitschaft herstellen. Nach erfolgreicher Verbindung mit Ihrem mobilen Gerät leuchtet die blaue LED kontinuierlich. Für Hintergrundmusik lässt sich der WHD-Unterputzlautsprecher KEL 55 Music ebenfalls in der Schalterdose installieren. Zur vollwertigen Musikwiedergabe können Sie z.B. zwei WHD-Einbaulautsprecher der M/R 180- bzw. M/R 240-Serie in Stereo anschließen. Die maximale Lautstärke lässt sich begrenzen. Dies ist vor allem für den Hotelbetrieb interessant. Über den cleveren WHD-Namingservice können Sie die im Bluetooth-Menü des mobilen Geräts angezeigten Gerätenamen wie Küche, Bad oder Hotelzimmer-Nummer individuell bestellen.

Technische Information

Sender	Nein	Produktgruppe	Radio
Farbe	anthrazit matt	Schalterprogramm	55 x 55 mm
Empfänger	Ja	Type	Standard Bluetooth-Name
Reichweite	10 m	EAN	4043106040552

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	9024660011	Zwischenring für Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 anthrazit samt