


**FERMAX SKYLINE Kartenlesemodul System EM mit integrierter Statusanzeige**
**Art. Nr. F7440**

- Systemtechnologie: EM
- Funktionsmodul zum Einsetzen in Skyline Modulrahmen
- Maximal 400 Karten speicherbar
- Sendefrequenz: 125 kHz
- 1 Relais potentialfrei
- Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul
- Programmierung über Kartenleser mit Masterkarte oder kostenloser Software "WINPROX PLUS"
- Schutzart: IP43
- Größe V

Kartenleser-Funktionsmodul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul; optische, LED-beleuchtete Statusanzeige; Kompatibel mit bis zu 400 Zutrittskarten; Zutrittskarten F23361 oder F4515 (F23361 und F4515 in eigener Position beschrieben); Potentialfreier Wechselkontakt am Gerät; Programmierung über Master- Karte; Türöffnungszeit von 1- 99 Sekunden einstellbar; Spannungsversorgung 12V AC/DC; Größe: V

**Technische Information**

Ausführung	Schlüsselbetätigung	Höhe	47.5 mm
Installationstechnik	systemunabhängig	Tiefe	30 mm
Farbe	Silber	EAN	8424299074405
Breite	105.2 mm		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4515	Schlüsselanhänger Zutrittskarte
Zubehör	F23361	Scheck Zutrittskarte
Zubehör	F24661	PC-Programmiermodul