


**THEBEN LUXORliving DALI-Aktor 4fach REG**
**Art. Nr. T4800300**

- jeder Kanal kann bis zu 30 DALI Teilnehmer steuern
- Broadcast- Betrieb aller DALI Teilnehmer pro Kanal
- Handtasten und Status LED pro Ausgang
- Steuerung von Tuneable White, RGB, RGBW, Szenen
- Dali Spannungsversorgung 60 mA/Kanal
- Leitungslänge DALI max. 300 m je Kanal
- Bauform: REG; 4TE

4-fach DALI-Aktor LUXORliving, DALI-2-zertifiziert, Schnittstelle zwischen Bus-System und DALI-Beleuchtungsanlage (Digital Addressable Lighting Interface), Zur Ansteuerung von bis zu 30 DALIBetriebsgeräten pro Kanal über Broadcast-Befehle, Ermöglicht eine sehr einfache Inbetriebnahme, ohne den Aufwand der Adressierung oder Gruppierung auf der DALI-Seite, Auch im Fehlerfall einfacher Austausch der DALI-Betriebsgeräte ohne weitere Programmierung, Interne DALI-Spannungsversorgung mit 60 mA Ausgangsstrom je Kanal, Neben den klassischen Funktionen wie Schalten, Dimmen, Szenen, bietet der DALI-Aktor zudem die Möglichkeit der Farb- und Farbtemperatursteuerung (Device Type 8)

**Technische Information**

Andere Bussysteme	LUXORliving
Ausführung	Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart	REG
Demontageschutz	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja
Updatefähig	Nein
Spannungsart	AC/DC
Protokoll	sonstige

Providerabhängig	Nein
Visualisierung	Nein
Web-Server	Nein
Funk-Schnittstelle	Nein
IR-Schnittstelle	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4003468480304