


BERKER Serie 1930 Universal-Tastdimmer 1fach Up
Art. Nr. 85421201

- automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips
- Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend
- lampenschonender Softanlauf
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme (Standby): < 0,3 W
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: 5 – 70 W
- Dimmbare Energiesparlampen: 13 – 80 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 – 400 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 – 400 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 – 400 W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m
- Bauform: Up

niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung auf dimmbare Lasten (auto-Detect-Verfahren), Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Optimierung des Dimmverhaltens durch Feineinstellung der Lastart und spezielle Einstell-Modi, lampenschonender Softanlauf, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), mit Schraubklemmen

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Bedienungsart	Drucktaster	Werkstoff	sonstige
Seriendimmer	Nein	Werkstoffgüte	sonstige
Lastart	universal	Halogenfrei	Ja
Nebenstelleneingang	Ja	Oberfläche	unbehandelt
Lichtwertspeicher	Nein	Transparent	Nein
Ausführung	runder Tragring	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Verwendbar mit Taste	Ja	Anschlussart	Schraubklemme
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja	Gerätebreite	71 mm
Montageart	Unterputz	Gerätehöhe	71 mm
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Gerätetiefe	33,2 mm
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	Produktgruppe	Einsatz
Verwendbar mit Funktaste	Ja	EAN	401 1334437055
Verwendbar mit IR-Taste	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/ Dimmer 1fach: 85141xx
Zubehör	XXXX-002	Bewegungsmelder: 8534xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 1fach quicklink: 85145xx
Zubehör	XXXX-004	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx